

## NICE A6-A6F VEZÉRLÉS LEIRÁSA

### PROGRAMKAPCSOLÓK ÁLLÁSA

- 1-2 OFF-OFF - KÉZI MŰKÖDTETÉS , CSAK A GOMB NYOMÁSÁIG MEGY
- ON-OFF - FÉLAUTOMATA ÜZEM ( NORMÁL MŰKÖDÉS - (NYIT-STOP-ZÁR)
- OFF-ON - AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS ( AUTOMATA ZÁRÁS )
- ON-ON - AUTOMATA ZÁRÁS + ÁRAMSZÜNET UTÁN MINDIG BEZÁR
- 3 ON - TÁRSASHÁZI FUNKCIÓ - TÁVIRÁNYÍTÓVAL CSAK NYITNI LEHET  
UTÁNA AUTOMATIKUSAN BEZÁR
- 4 ON - LÁMPA ELŐVILLOGÁS
- 5 ON - FOTOCÉLLÁN ÁTHALADVA RÖGTÖN BEZÁR AUTOMATA ÁLLÁSBAN
- 6 ON - FOTOCÉLLA NYITÁSNÁL IS MEGÁLLÍTJA A KAPUT
- 7 ON - LÁGY INDÍTÁS
- 8 ON - LÁGY ZÁRÓDÁS
- 9 ON - ZÁRLAZÍTÁS
- 10 ON - KERTVILÁGÍTÁS ÜZEMMÓD A VILLOGÓ LÁMPA HELYETT

### MŰKÖDÉST SZABÁLYZÓ POTMÉTEREK LEIRÁSA

- F = MŰKÖDÉSI ERŐ (A6F-NÉL A TRAFÓ MELLETTI KAPCSOLÓ)
- TL = MŰKÖDÉSI IDŐ
- TP = AUTOMATIKUS ZÁRÁS IDEJE
- TRA = NYITÁSKORI MOTOR KÉSLELTETÉS
- TRC = ZÁRÁSKORI MOTOR KÉSLELTETÉS
- TLM = HID ELVÁGVA , MŰKÖDÉSI IDŐ MEGHOSSZABITVA 2 X

### BEKÖTÉSI PONTOK LEÍRÁSA

- 1 220V FÁZIS
- 2 FÖLDELÉS
- 3 220V NULLA
- 4-5 220 V VILLOGÓLÁMPA VAGY KERTVILÁGÍTÁS (MAX 100W)
- 6-7-8 1 MOTOR - NYITÁS-KÖZÖS-ZÁRÁS
- 9-10-11 2 MOTOR - NYITÁS-KÖZÖS-ZÁRÁS
- 12-13 12V-OS MÁGNESZÁR (A6F-NÉL)
- 21-22 24V TÁP FOTOCÉLLÁK SZÁMÁRA
- 23-24 24V VISSZAJELZŐ LÁMPA NYITOTT KAPUHELYZETRŐL (24V 2W)
- 23-25 VÉSZLEÁLLÍTÓ - HA NINCS, RÖVIDRE ZÁRNI
- 23-26 FOTOCÉLLA BEKÖTÉS - HA NINCS, RÖVIDRE ZÁRNI
- 23-27 FOTOCÉLLA BEKÖTÉS - HA NINCS RÖVIDRE ZÁRNI

23-28 START NYOMÓGOMB BEKÖTÉSI PONT - NYIT-STOP-ZÁR  
41-42 2.CSATORNA KIMENET, HA 2 CSAT. VEVŐ VAN SZERELVE  
43-44 ANTENNA BEKÖTÉS 43 – ÁRNYÉKOLÁS 44 – BELSŐ ÉR

**A KÉSZÜLÉKET SZAKEMBERREL KELL BESZERELTETNI !!!**

DOOR SYSTEM®