

TT2L 230V-os Világítás vezérlő relé beállítása

1./

Távírányító egy gombjára BE-KI- kapcsolás.

Nyomjuk meg a programozó gombot és engedjük is el 1-3 másodpercen belül a programozó led NE villanjon fel.

Nyomjuk meg a távirányító használni kívánt gombját 3-rom másodpercre a programozó led 3-szor felvillan ezzel nyugtázza a kód elfogadását. Majd várjunk 10 másodpercet a programozó led egyszer felvillan ezzel jelzi , hogy kilépett a programozó módból , és innentől kezdve működik a távirányítónk , több távirányító esetében a műveletet ismételjük meg.

2./

Távírányító 1-es gombjára BE kapcsolás 2-es gombjára KI kapcsolás vagy a távirányító 3-as gombjára BE kapcsolás 4-es gombjára KI kapcsolás.

Nyomjuk meg a programozó gombot 4 másodpercre amíg a programozó led felvillan és a felvillanás alatt engedjük el.

Nyomjuk meg a távirányító használni kívánt 1-es vagy 3-mas gombját 3-rom másodpercre a programozó led 3-szor felvillan ezzel nyugtázza a kód elfogadását. Majd várjunk 10 másodpercet a programozó led egyszer felvillan ezzel jelzi , hogy kilépett a programozó módból , és innentől kezdve működik a távirányítónk , több távirányító esetében a műveletet ismételjük meg.

3./

Memória törlése.

Nyomjuk meg a programozó gombot és tartjuk lenyomva a led egyszer felvillan majd elalszik , utána háromszor fog felvillanni és a harmadik villanás közbe engedjük el a programozó gombot a led ötszöri felvillanása jelzi a memória törlése sikeres volt.